

# GENERADOR

## DGR1201S

# DUCATI



### GENERADOR

Potencia máxima	Potencia continua	Voltaje	Fases	Corriente	Frecuencia	Regulación	Tomas de conexión
1,1 Kw	1,0 Kw	110V	1	9 Amp	60Hz	AVR	2 a 110V

### MOTOR

Potencia	Tipo de combustible	Depósito de combustible	Consumo combustible	Refrigeración	Tipo de aceite	Tipo de arranque	Capacidad de aceite
2.9 Hp	Gasolina	6 L	290 g/Kw *h	Aire	20w50	Retráctil Manual	0.37 L

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Nivel de ruido	Protecciones
46,0 x 38,0 x 38,5 cm	27,5 Kg	67 dB	Sistema de alarma por baja presión de aceite.
Manufactura	Garantía	Accesorios incluidos	
Licencia Ducati, fabricación China.	12 meses o 500 horas	Manual de usuario - kit de herramienta básico - 1 toma 110V	

Certificaciones: RETIE

\*Este equipo está diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo. - \*Las fotografías son ilustrativas.  
\*Válidez de la oferta: 10 días hábiles.

